

DANE TECHNICZNE

Wejście: 100-240VAC

Wyjście: 12V DC

Stopień ochrony: IP20

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: automatyczny powrót

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 105-135% mocy zasilacza, automatyczny powrót

Warunki pracy: temperatura: -10°C~+60°C, wilgotność: 20%~90%RH

Warunki magazynowania: temperatura: -20°C~+85°C, wilgotność: 10%~95%RH bez kondensacji

model	moc	prąd znamionowy	waga netto	wymiary (szer./wys./gł.)
OR-ZL-1619	25W	2,1A	0,3 kg	85 × 57 × 34 mm
OR-ZL-1620	40W	3,3A	0,4 kg	110 × 78 × 38 mm
OR-ZL-1621	75W	6,25A	0,55 kg	160 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1622	120W	10A	0,6 kg	160 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1623	150W	12,5A	0,7 kg	198 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1624	200W	16,5A	0,7 kg	198 × 98 × 42 mm
OR-ZL-1625	250W	20,83A	0,8 kg	200 × 100 × 50 mm
OR-ZL-1626	300W	25A	0,8 kg	200 × 100 × 50 mm
OR-ZL-1627	400W	33A	1 kg	215 × 112 × 50 mm
OR-ZL-1628	500W	41A	1 kg	215 × 112 × 50 mm

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

08/2018

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, www.orno.pl