WYŁĄCZNIK CZASOWY CS3-1B

1s do 1,5 godz.

- do sterowania wentylatorami z możliwością opóźnionego włączania i wyłączania
- montaż w puszce instalacyjnej



Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*) stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania, należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.

Włącza wentylator na ustawiony czas z opóźnieniem 1s do 5 min. po włączeniu światła i wyłącza o ustawionym czasie po zgaszeniu światła

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC


OPIS

CS3-1B służy do opóźnionego włączenia i wyłączanie wentylatora w zależności od czasu świecenia.

NASTAWIENIE CZASU

Włączenie wentylatora nastąpi po 1s do 5 min. po włączeniu światła . Nastawienie pokrętłem „ opóźnienie „ używając małego śrubokrętu.

Praca wentylatora w zakresie 1s do 1h. 30 min. po wyłączeniu światła. Ten czas jest ustawiany zgrubnie suwakami zgodnie z tabelą i dokładnie pokrętłem „ czasy „ używając małego śrubokrętu.



ts = czas włączenia oświetlenia
tc = ustawiony czas czasowania na CS3-1B
tx = ustawiony czas opóźnienia CS3-1B
tcs = czas pracy wentylatora (ts+tc-tx)

Podczas montażu, wymiany żarówek i bezpieczników jest konieczne wyłączenie zasilania! Ustawienie czasu i instalacja odbywa się na instalacji elektrycznej bez napięcia i powinna to robić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrotechnicznymi.

Inne produkowane typy

CS3-1 włączy wentylator po zgaszeniu światła.

CS3-2 wyłącznik czasowy do oświetlenia.

CS3-4 do włączenia dojdzie po naciśnięciu włącznika a czas wyłączenia odliczany jest po naciśnięciu do wyłączenia - bez przewodu zerowego.


CS3-4B jak CS3-1B bez przewodu zerowego.

CS3-4M osiem różnych opóźnień bez przewodu zerowego.

CS3-16 osiem różnych opóźnień do dużych obciążeń (przekaźnik 16A).

Gwarancja (na wyrób gwarancja 2 lata)	
Nazwa wyrobu:	Data sprzedaży:
	Pieczątka:
Podpis sprzedawcy:	

W przypadku serwisu prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Włącza wentylator na ustawiony czas
z opóźnieniem 1s do 5 min. po włączeniu światła
i wyłącza w czasie po 1s do 1,5 godz po zgaszeniu światła.

TECHNICZNE PARAMETRY	
Napięcie	230 V/ 50 Hz
Elem. przełączający	triak
Pobór	< 0,5 W
Obciążenie oporowe	5 do 150 W
Obciążenie indukcyjne	5 do 50 W (bez kondensatora rozbiegowego)
Nie może stosować do!	LED
Przewód instalacyjny	0,5 mm^2
Stopień ochrony	IP20 i większy w zal. od montażu
Temperatura pracy	0°C do +50°C

8 594012 220027

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elbock.cz

LEAD FREE
w harmonii z RoHS

PAP

Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm